HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Ajax FireProtect

Bezdrátový detektor kouře a teploty, Jeweller

Výrobce: **Ajax** · Model: **Ajax FireProtect Jeweller**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/ajax-fire-protect-detektor-poziarov/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Vnitřní detektor kouře a rychlého nárůstu teploty se zabudovanou sirénou. Kouř zjišťuje IR optočlenem v komoře kouře; alarm spustí při teplotě ≥ 60 °C nebo při nárůstu o 30 °C do 30 minut. Volitelně lze zapnout dvojitou kontrolu kouře (30 s).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	FireProtect Jeweller
Bezdrátově	Jeweller; dosah do 1 300 m
Baterie	2× CR2 + záložní CR2032 (předinstalované), až 4 roky
Rozměry / hmotnost	~132 × 132 × 31 mm / ~220 g
Prostředí	IP40, 0 až +65 °C, vlhkost do 80 %, pouze do interiéru
Životnost	až 10 let
Použití	v balení: detektor, SmartBracket, 2× CR2, CR2032, montážní sada, návod; barvy černá a bílá

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Baterie držte mimo dosah dětí – při polknutí hrozí chemické popálení.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou, nenabíjejte je, nezahřívejte ani nespalujte.
- Komoru kouře při znečištění vyčistěte. Detektor nečistěte alkoholem, acetonem ani benzínem.
- Pouze do interiéru.
- Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu – odevzdejte je na sběrném místě.

TLAČÍTKA A OVLÁDÁNÍ

Alarm lze ztišit také v aplikaci nebo klávesou „*“ na KeyPad / KeyPad Plus (pokud je nastaveno).

Podržet Power ~3 s	zapnutí
Krátce stisknout Power	kontrola napájení (logo červené ~1 s)
Dotyk na logo (několik sekund)	test komory kouře (siréna 6 s)
Dotyk na logo během alarmu	ztišení sirény; při trvání stavu zazní znovu po 10 min

INDIKÁTOR (LED)

Logo zelené 1 s	zapnutí
Logo 3× červené bliknutí	vypnutí
Siréna a červené logo	alarm
Logo bliká zeleně 1 min	párování selhalo, poté autonomní režim
Pípnutí ~každých 90 s	prach v komoře kouře
1 / 2 / 3 pípnutí každých 90 s	slabá hlavní / záložní / obě baterie

MONTÁŽ

- SmartBracket upevněte na strop šrouby (páska jen dočasně); detektor nasaďte otočením ve směru hodinových ručiček.
- Na nejvyšší bod stropu; u trámů ≥ 30 cm dejte po jednom detektoru mezi trámy.
- Ne venku, u kovů či zrcadel, v proudění vzduchu, méně než 1 m od varné desky a od hubu.
- Pokud je signál jen 0–1 čárka, zařízení přesuňte (asi o 20 cm) nebo použijte extender.

PŘIDÁNÍ DO SYSTÉMU AJAX

1. Hub Ajax musí být zapnutý, online, odstřežený a nesmí se právě aktualizovat. Zařízení může přidat pouze uživatel s právy administrátora.
2. V aplikaci otevřete Zařízení > Přidat zařízení. Zadejte název, naskenujte QR kód (na těle nebo obalu) nebo zadejte ID a vyberte místnost.
3. Klepněte na Přidat – začne odpočet.
4. Zapněte detektor v dosahu hubu (podržte Power ~3 s). Pokud párování selže, detektor přejde do autonomního režimu – vypněte jej na 5 s a zopakujte.
5. Zařízení musí být v dosahu hubu (nebo připojeno přes extender). Stav v seznamu se aktualizuje podle intervalu pingu (výchozí 36 s).
6. Hlášení slabé baterie (každých 90 s): 1 pípnutí = hlavní, 2 = záložní, 3 = obě.
7. Zařízení odeberete v aplikaci přes Nastavení > Unpair Device; tím se smažou jeho nastavení.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://ajax.systems/support/manuals/fireprotect/
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/ajax-fire-protect-detektor-poziarov/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492