HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Ajax Socket (type F) Jeweller

Bezdrôtová smart zásuvka s meraním spotreby

Výrobca: **Ajax** · Model: **Ajax Socket (type F) Jeweller**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/ajax-socket-dialkovo-ovladatelny-zasuvkovy-adapter/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Vnútorná smart zásuvka typu F (dvojpólová) s meraním spotreby. Spína 110–230 V~ a ovláda sa z aplikácie, scenárom, tlačidlom Button alebo časovačom. Má ochranu proti preťaženiu a komunikuje s hubom Ajax cez rádio Jeweller.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	Socket (type F) Jeweller
Napájanie	110–230 V~
Spínaný prúd	odporová záťaž max. 2,5 kW; induktívna/kapacitná max. 8 A pri 230 V~
Meranie	prúd (10 mA), napätie (1 V), výkon (1 W); údaj o záťaži je nepresný do 25 W
Bezdrôtovo	Jeweller, dosah do 1 000 m v priamej viditeľnosti; len Ajax hub, možno cez ReX
Ochrany	vypne mimo 184–253 V~ (po návrate sa obnoví); vypne nad 11 A (obnova príkazom v aplikácii)
Prostredie	len do interiéru
Záruka	2 roky od kúpy

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Neprekračujte uvedenú maximálnu záťaž. Zapájajte len tak, ako ukazuje návod.
- Zásuvka je len do interiéru; nepoužívajte ju vonku.
- Počítadlo energie sa pri strate napájania vynuluje.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a neopravujte ho sami. Chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou.
- Tlačidlá a vypínače pripojené k zariadeniu ani telefóny či tablety na diaľkové ovládanie nenechávajte deťom.

REŽIMY A MONTÁŽ

- Režimy (firmvér 5.54.1.0 a novší): impulzný (1–255 s) alebo bistabilný; kontakt NC alebo NO. Staršie firmvéry: len bistabilný NO.
- Zapojte priamo do zásuvky – zapne sa do 3 s.
- Umiestnite ju mimo kovových predmetov a zrkadiel, aspoň 1 m od routerov a silových káblov. Signál musí mať 2–3 čiarky.
- LED rámik môžete vypnúť a nastaviť jeho jas (max / nízky).

INDIKÁTOR (LED)

Modrá	zásuvka je vypnutá
Zelená	zapnutá, bez záťaže
Žltá → oranžová → červená	záťaž ~550 W → ~1 250 W → ~2 000 W
Tmavočervená / fialová	~2 500 W / ~3 000 W (nad 3 kW sa aktivuje prúdová ochrana)
Plynule blikajúca červená	ochrana spustená
Rýchle červené záblesky	hardvérová porucha
Zelené blikanie po zapojení (30 s)	párovací režim
Nepretržité zelené blikanie	zásuvka bola odpárovaná

PRVÉ SPUSTENIE

1. Potrebujete aplikáciu Ajax, vytvorený priestor a miestnosť, hub online, systém odzbrojený a bez prebiehajúcej aktualizácie. Zariadenie pridáva len správca (admin / PRO).
2. V aplikácii otvorte Zariadenia → Pridať zariadenie (Add Device).
3. Zadajte názov, naskenujte QR kód a vyberte miestnosť.
4. Zapojte zásuvku do siete a počkajte 30 s, kým LED rámik bliká zelene. Potom ťuknite na Pridať (Add) – začne odpočet.
5. Zariadenie sa objaví v zozname. Pri zlyhaní počkajte 30 s a opakujte (zásuvka sa deteguje len po zapnutí).
6. Prepárovanie z iného hubu: odpárujte ju na pôvodnom hube (LED bliká zelene nepretržite). Ak to nie je možné, odneste ju mimo dosah starého hubu, pridajte k novému a počas odpočtu pripojte záťaž min. 25 W na pár sekúnd.
7. Odstránenie z hubu: Delete Device v aplikácii.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://ajax.systems/support/manuals/socket-type-f/
Produkt: obchod.homesystem.sk/ajax-socket-dialkovo-ovladatelny-zasuvkovy-adapter/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492