HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Aqara Presence Sensor FP2

Senzor přítomnosti, Wi-Fi a HomeKit

Výrobce: **Aqara** · Model: **Aqara Presence Sensor FP2**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/aqara_senzor_pritomnosti/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Senzor detekuje přítomnost a nepřítomnost osob (i více najednou), jejich polohu v zónách, pád, vstup a odchod, přibližování a vzdalování a osvětlení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Napájení	kabel USB-C (v balení USB-C na USB-A) do USB-A adaptéru nebo zásuvky
Bezdrátově	Wi-Fi 2,4 GHz (konfigurace přes Bluetooth nebo AP), HomeKit
Detekce na stěně	úhel 120°, dosah 8 m, šířka 6 m; doporučeno pro zóny
Detekce na stropě	při výšce 2,8 m poloměr detekce pádu 2 m; doporučeno pro pád
Zóny	až 30 zón; půdorys 16 × 20 buněk po 0,5 × 0,5 m

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Detekce pádu je jen orientační a nenahrazuje zdravotnickou pomůcku. Může vynechat pomalý pád nebo pád při opření o stěnu.
- Rychle padající nebo se třesoucí předměty mohou spustit falešný pád. Neumísťujte u zdroje tepla.
- Zařízení neopravujte svépomocně.

MONTÁŽ

- Na stěnu: plíšek nebo nálepka do výšky 2 m, nad 2 m šrouby. Na strop: vhodné pro detekci pádu.
- Oblasti za stěnami nastavte jako okraje. Rušivé zdroje (záclony, ventilátory, rostliny, oblečení) nastavte, když v místnosti nikdo není.

TLAČÍTKO

Podržet >10 s	restart a vstup do párování
10 rychlých stisknutí	tovární reset (smaže nastavení a síť)

INDIKÁTOR (LED)

🟡 **Žlutá trvale**	start
🟡 **Žlutá rychle bliká**	párování / konfigurace, po resetu
🟡 **Žlutá pomalu bliká**	aktualizace (OTA)
🔵 **Modrá rychle bliká**	připojuje se k routeru
🔵 **Modrá pomalu bliká**	připojuje se k platformě Aqara
🔵 **Modrá 2× rychle**	lokalizace v aplikaci
⚪ **Bílá trvale**	chybí heslo nebo neúspěšné připojení k routeru
🔴 **Červená trvale**	porucha (přehřátí nebo nadměrné vibrace)
Zhasnuto	připojeno a funguje (nebo režim proti světelnému znečištění)

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Zvolte montáž na stěnu nebo strop a senzor napájejte přes USB-C. Pokud je třeba, podržte tlačítko >10 s pro párování.
2. Do telefonu stáhněte aplikaci Aqara Home. Na domovské stránce klepněte na „+“, „Add the device“ a vyberte Presence Sensor FP2.
3. Wi-Fi síť má být 2,4 GHz (WPA/WPA2 enterprise není podporováno) a v názvu ani heslu nemá mít speciální znaky.
4. V aplikaci nastavte režimy, zóny, vstupy a odchody a automatizace.

> **HOMEKIT**
> V aplikaci Domov naskenujte Apple setup kód na zařízení nebo zadejte PIN. Při chybě restartujte iOS zařízení, resetujte FP2 a zkuste znovu.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://www.aqara.com/wp-content/uploads/2023/06/Presence-Sensor-FP2_User-Manual.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/aqara_senzor_pritomnosti/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492