HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Shelly mmWave Presence Gen4

Radarový senzor prítomnosti, Wi-Fi, Zigbee a Matter

Výrobca: **Shelly** · Model: **Shelly Presence Gen4 (S4SN-0U61X)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/shelly-mmwave-senzor-pritomnosti-gen4-biely/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Kompaktný radarový senzor prítomnosti napájaný cez USB-C. Sleduje až 10 objektov a umožňuje nastaviť až 10 zón. Funguje cez Wi-Fi, Zigbee a Matter.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	S4SN-0U61X
Napájanie	5 V⎓ USB-C, 1 A (kábel v balení); 2,5 W, max. 3,5 W
Rozmery / hmotnosť	64 × 41 × 26 mm (bez stojana)
Prostredie	−20 až 40 °C, 30–70 % RH, len do interiéru
Použitie	miestnosť do 8 × 8 m, optimálna výška montáže 2 m

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Používajte kvalitný napájací adaptér so stabilným výstupom 5 V. Nepoužívajte viacportové nabíjačky, nabíjacie stanice ani rýchlonabíjacie adaptéry – kolísanie výstupu môže zariadenie poškodiť.
- Zariadenie neprikrývajte textíliou ani nábytkom, bráni to odvodu tepla. Hliníkový zadný kryt sa môže zahriať.
- Nie je to bezpečnostný systém – nespoliehajte sa naň pri ohrození života ani v núdzi. Medzi radarom a osobou dodržte aspoň 20 cm.
- Používajte len v interiéri a chráňte pred nečistotami a vlhkosťou. Nepoužívajte poškodené zariadenie, neopravujte ho ani neupravujte. Čistite mäkkou suchou handričkou, bez abrazív a rozpúšťadiel.

MONTÁŽ

- Senzor môžete postaviť na stojan, prilepiť lepiacou páskou alebo priskrutkovať skrutkami s hmoždinkami.
- Pri otočení o 180° aktivujte „Flipped mounting“ vo webovom rozhraní alebo v aplikácii Shelly Smart Control.

TLAČIDLO NA ZARIADENÍ

1 stlačenie	zobrazí stav (LED)
Podržať 5 s	reset siete
Podržať 10 s	obnovenie továrenských nastavení

INDIKÁTOR (LED)

Modrá pomaly bliká	režim prístupového bodu (AP)
Červená	režim STA, bez pripojenia k Wi-Fi
Žltá	Wi-Fi je pripojená, cloud nie
Zelená	pripojené k Wi-Fi aj k cloudu
Biela	zistená prítomnosť
Fialová	pripojené cez Zigbee
Červená/modrá bliká	aktualizácia firmvéru (OTA)

PRVÉ SPUSTENIE

1. Zapojte senzor do USB-C adaptéra. Pri použití stojana prevlečte konektor USB-C cez otvor v základni.
2. Matter: naskenujte QR kód Matter dodaný so zariadením. Web: pripojte sa k sieti ShellyPresence-… a otvorte **192.168.33.1**.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-presence-gen4
Produkt: obchod.homesystem.sk/shelly-mmwave-senzor-pritomnosti-gen4-biely/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492