HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Ajax Hub Plus

Ústredňa systému Ajax s Ethernet, Wi-Fi a GSM

Výrobca: **Ajax** · Model: **Ajax Hub Plus**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/ajax-hub-plus-vylepsena-centralna-jednotka-ajax-systemov/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Ústredňa systému Ajax s pripojením cez Ethernet, Wi-Fi a GSM (2× micro SIM). Len do interiéru; vyžaduje internet na Ajax Cloud. Rádiom Jeweller prepája detektory a ďalšie zariadenia.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	Hub Plus
Napájanie	externý zdroj + vstavaná záložná batéria (nie je v záruke); Battery Power Saver do 70 h (OS 2.19+) – hub potom pri výpadku odpojí sieť a systém už nespĺňa EN 50131 Grade 2
Pripojenie	Ethernet; Wi-Fi (nastavenie v hube); GSM 2× micro SIM (bez PIN, s kreditom)
Bezdrôtovo	Jeweller do 2 km
Kapacita	do 150 zariadení (ping 12 s: 39; 24 s: 79; 36 s: 119 – predvolene; 48 s: 150); sirény do 10; klávesnice s bzučiakom do 50 (OS 2.33+)
Prostredie	len do interiéru
V balení	Hub Plus, SmartBracket, napájací kábel, Ethernet kábel, montážna sada, GSM štartovací balíček (2 ks, nie vo všetkých regiónoch), návod
Záruka	2 roky od kúpy, bez batérie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Dodržiavajte elektrické predpisy platné vo vašej krajine.
- Nerozoberajte hub pod napätím a nepoužívajte ho s poškodeným káblom.

MONTÁŽ A PRVÉ SPUSTENIE

1. Otvorte veko sklzom nadol, pripojte napájanie, Ethernet (a SIM). Podržte tlačidlo napájania 2 s, kým svieti logo.
2. Po ~2 min hub zistí kanály; jasná zelená alebo biela = pripojený k cloudu. Wi-Fi nastavíte v hube (výber AP, heslo).
3. V aplikácii: prihláste sa, vyberte priestor, Add Hub, zadajte názov a naskenujte QR kód pod vekom alebo zadajte registračný kľúč. Ak má hub správcu, odošle sa žiadosť.
4. Montáž: SmartBracket so skrutkami (páska len ak inak nejde), skryté interiérové miesto; nie pri kovoch, v slabom GSM ani bližšie než 1 m od routerov a káblov. Pri vertikálnej montáži logo vodorovne. Odobratie z panelu spustí tamper.
5. Zariadenia pridávajte len pri odzbrojení: Add device, názov, QR/ID, miestnosť, zapnite zariadenie (LED raz zabliká); pri zlyhaní ho vypnite na 5 s. Nepodporuje uartBridge ani ocBridge Plus.

TLAČIDLO NA ZARIADENÍ

Tlačidlo napájania 2 s	zapnutie
Tlačidlo 30 s (zapnutý hub)	továrenský reset – logo bliká červene; zmaže detektory, miestnosti a nastavenia používateľov, profily zostanú prepojené

INDIKÁTOR (LED)

Alarmové vzory British Disco (zabezpečené, vlámanie, hold-up, otvorenie veka a i.) sa zapínajú v aplikácii PRO (OS Malevich 2.14+).

Biela	online – Ethernet aj SIM
Zelená	online – jeden kanál
Červená	bez internetu alebo cloudu
Červená každých 10 s	bez externého napájania (po 180 s)
Blikajúca červená	prebieha reset
Červená každých 30 s	pohotovostný režim

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Režim nabíjania: Continuous / Interval. Oneskorenie oznámenia straty napájania: 1 min–1 h (OS 2.22+). Názov: 12 cyrilika / 24 latinka znakov. Videokamery cez RTSP.
- Časy: dopyt servera 10–300 s (60 s), alarm výpadku servera 30–600 s (300 s), polling 1–24 h (6 h). Prijateľný šum –80 dBm a menej.
- Certifikácia ANSI/SIA CP-01-2019 sa týka len Hub 2 (4G) a Hub 2 Plus, nie Hub Plus.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://ajax.systems/support/manuals/hub-plus/
Produkt: obchod.homesystem.sk/ajax-hub-plus-vylepsena-centralna-jednotka-ajax-systemov/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492