HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Aqara Hub E1

Riadiaca jednotka Zigbee 3.0 s Wi-Fi

Výrobca: **Aqara** · Model: **Aqara Hub E1 (HE1-G01)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/aqara-riadiaca-jednotka-hub-e1-zigbee-3-0/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Brána pre zariadenia Aqara a Zigbee. Zároveň funguje ako Wi-Fi repeater a HomeKit kompatibilné podzariadenia sa synchronizujú do aplikácie Apple Domov.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	HE1-G01
Napájanie	5 V⎓ / 0,5 A, port USB
Bezdrôtovo	Zigbee 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Rozmery / hmotnosť	108 × 30 × 8 mm
Dosah	do 30 m vo voľnom priestore v interiéri
Prostredie	−10 až 40 °C, 0–95 % RH, bez kondenzácie, len do interiéru
Použitie	Wi-Fi repeater: max. 4 Mbps, max. 2 pripojené Wi-Fi zariadenia; odporúča sa len 1 podriadený produkt Aqara (kamera, zámok, hub)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Nie je to hračka. Používajte len v interiéri, nie vo vlhku ani vonku.
- Držte mimo kvapalín a zdrojov tepla. Pri uzavretí zaistite vetranie.
- Zariadenie neopravujte svojpomocne. Nie je to bezpečnostné zariadenie. Anténu držte aspoň 20 cm od tela.

MONTÁŽ

- Hub umiestnite do stredu oblasti, kde sú podzariadenia, a zapojte ho do USB napájača alebo zásuvky v interiéri.

TLAČIDLO

Podržať 10 s	reset siete a odviazanie zariadení (pri neúspešnom pridaní)
10 rýchlych stlačení	obnovenie továrenských nastavení

INDIKÁTOR (LED)

Žltá trvalá	zapína sa
Žltá rýchlo bliká	čaká na pripojenie k sieti
Modrá rýchlo bliká	pripája sa
Modrá pomaly bliká	sieť pripojená, viazanie účtu
Modrá trvalá	funguje správne
Biela trvalá	do 10 min od štartu nie je nastavená sieť
Fialová bliká	možno pridávať podzariadenia
Žltá pomaly bliká	aktualizácia firmvéru
Zhasnuté	bez napájania alebo LED vypnutá

PRVÉ SPUSTENIE

1. Do telefónu stiahnite aplikáciu Aqara Home. Telefón pripojte k Wi-Fi 2,4 GHz a majte ho blízko huba.
2. Hub zapojte do USB napájania a počkajte, kým LED rýchlo bliká nažlto.
3. V aplikácii ťuknite na „+“ vpravo hore a vyberte Hub E1.
4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii. Ak pridanie zlyhá, podržte tlačidlo 10 s a skúste znova.

> **HOMEKIT**
> V aplikácii Apple Domov naskenujte alebo zadajte HomeKit kód z typového štítku zariadenia.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://www.aqara.com/wp-content/uploads/2023/08/Hub_E1-User_Manual.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/aqara-riadiaca-jednotka-hub-e1-zigbee-3-0/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492