HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

DoorBird D1101FV Fingerprint 50

IP video dverová stanica s čítačkou odtlačkov, povrchová montáž

Výrobca: **DoorBird** · Model: **DoorBird D1101FV Fingerprint 50**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/videovratnik-doorbird-d1101fv--instalacia-na-povrch/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Kompaktná IP video dverová stanica s jedným tlačidlom a čítačkou odtlačkov prstov (až 50). Tento návod sa týka povrchovej verzie.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	D1101FV Fingerprint 50
Napájanie	15 V DC, max. 15 W, alebo PoE 802.3af Mode-A; zdroj so 4 adaptérmi v balení
Pripojenie	Ethernet PoE 10/100, Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, BLE (kľúčenka A8007); alternatívne zvonový kábel cez konvertor A1072
Kamera	1080p, uhol 180° (D) / 150° (H) / 82° (V), IR LED 850 nm, automatický IR-cut
Senzory	pohybový senzor 1–6 m (krok 1 m), 80° × 50°; svetelný senzor
Ovládanie	1 podsvietené zvonové tlačidlo; kapacitný snímač odtlačkov (až 50, ukladá len hash šablóny; vyžaduje suchý a čistý povrch)
Rozmery / hmotnosť	217 × 65 × 32 mm / 585 g
Prostredie	IP65, −25 až +55 °C, 10–85 % RH
Montáž	povrchová, polykarbonátový backbox; výška šošovky min. 145 cm

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Relé spína najviac 24 V DC/AC, 1 A. Neprekračujte tieto hodnoty.
- Používajte len dodaný alebo schválený zdroj, napätie nepresahujúce 15 V DC.
- Snímač má ochranu proti manipulácii (po viacerých neúspešných pokusoch sa dočasne zamkne, min. 30 s).

ZAPOJENIE

Svorka T+, T−, R+, R−	sieť LAN / PoE (RJ45)
Svorka Relé 1	bistabilné relé, 1–24 V DC/AC, max. 1 A
Svorka Externý vstup	vstup tlačidla otvárania
Svorka 15 V DC (+, −)	napájanie, max. 15 W

STAVOVÁ LED SNÍMAČA ODTLAČKOV

Zelená + zvuk	odtlačok overený
Červená + chybový zvuk	neznámy odtlačok alebo mokrý snímač
Ružová	ochrana proti manipulácii (zámok min. 30 s)
Registrácia: modrá	čaká na prst
Registrácia: zelená bez zvuku	krok v poriadku
Registrácia: zelená so zvukom	registrácia hotová
Registrácia: zhasnutá	vypršal čas
Štart: žltá	test hardvéru v poriadku
Štart: červená	test hardvéru zlyhal

PRVÉ SPUSTENIE

1. Pripojte zariadenie do siete sieťovým káblom (PoE alebo 15 V DC) alebo zvonovým káblom s konvertorom. Sieť musí poskytovať DHCP a internet bez proxy.
2. Rýchla inštalácia prebieha cez QR kód z priloženého stručného návodu; konfigurácia v aplikácii DoorBird.
3. Podrobný postup nájdete v inštalačnej príručke v balení.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://www.doorbird.com/downloads/datasheet/datasheet_d1101fv50_surface_en.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/videovratnik-doorbird-d1101fv--instalacia-na-povrch/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492