HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

DoorBird D1102V

IP video dveřní stanice se dvěma tlačítky, zapuštěná montáž

Výrobce: **DoorBird** · Model: **DoorBird D1102V**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/videovratnik-doorbird-d1102v--instalacia--pod-povrch/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Video a audio hovory na smartphone, tablet nebo SIP, samostatně nebo v smart home. Ovládá stávající otvírač. Tento návod se týká zapuštěné verze.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	D1102V
Napájení	15 V DC, max. 15 W, nebo PoE 802.3af Mode-A; zdroj 100–240 V AC v balení
Připojení	Ethernet PoE 10/100, Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, BLE (A8007); DHCP, internet bez proxy; nebo zvonkový kabel přes A1072
Kamera	1080p, 180°, automatický IR-cut, IR LED 850 nm
Senzory	pohybový senzor 4D 80° × 50°, 1–6 m (krok 1 m)
Tlačítka	2 plastová zvonková tlačítka s podsvícenou jmenovkou
Rozměry / hmotnost	213,4 × 85 × 32 mm, panel 3 mm; výřez ve zdi +4 mm / 647 g
Prostředí	IP65, IK08, −25 až +55 °C, 10–85 % RH
Montáž	zapuštěná s nerezovým backboxem; výška objektivu min. 145 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Relé spíná nejvýše 24 V DC/AC, 1 A. Tyto hodnoty nepřekračujte.
- Používejte pouze dodaný nebo schválený zdroj, napětí nepřesahující 15 V DC.

ZAPOJENÍ

Svorka T+, T−, R+, R−	síť LAN / PoE (RJ45)
Svorka Relé 1	bistabilní relé, 1–24 V DC/AC, max. 1 A
Svorka Externý vstup	vstup tlačítka otevírání
Svorka 15 V DC (+, −)	napájení, max. 15 W

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Připojte zařízení do sítě síťovým kabelem (PoE) nebo zvonkovým kabelem s konvertorem. Síť musí poskytovat DHCP.
2. Rychlá instalace probíhá přes QR kód; konfigurace v aplikaci DoorBird.
3. Podrobný postup najdete v instalační příručce v balení.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce: https://www.doorbird.com/downloads/datasheet/datasheet_d1102v_flush_en.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/videovratnik-doorbird-d1102v--instalacia--pod-povrch/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492