HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Shelly Plug M Gen3

Smart zásuvka s meraním spotreby, Wi-Fi, Bluetooth, Matter

Výrobca: **Shelly** · Model: **Shelly Plug M Gen3 (S3PL-30110EU)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/shelly-plug-m-gen3--matter-biela/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Smart zásuvka, ktorá zapína a vypína pripojený spotrebič, meria jeho spotrebu a chráni pred prehriatím. Ovláda sa cez Wi-Fi, Bluetooth alebo Matter.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	S3PL-30110EU
Napájanie	220–240 V~ 50 Hz; <1 W
Spínaný prúd	max. 13 A / 240 V~, max. 3 000 W (len odporové záťaže)
Rozmery / hmotnosť	46 × 46 × 85 mm / 73 g
Prostredie	−20 až 40 °C, 30–70 % RH, len do interiéru

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Zariadenie nepoužívajte na podporu života ani kritické spotrebiče, ani tam, kde by náhodné zapnutie či vypnutie bolo nebezpečné (sauny, solárne lampy, elektrické deky).
- Zásuvka musí byť chránená ističom typu B alebo C, max. 16 A, min. 6 kA, trieda obmedzenia energie 3. Neprekračujte maximálnu záťaž.
- Pri dyme, hluku alebo zápachu ihneď odpojte zo zásuvky. Nezapájajte ďalšie zásuvky za seba ani nabíjačky či adaptéry priamo do zariadenia.
- Nezakrývajte zariadenie, nepoužívajte poškodené ani ho neopravujte. Čistite len odpojené vlhkou handričkou, neponárajte.

TLAČIDLO NA ZARIADENÍ

Stlačenie	zapne/vypne výstup
Podržať 3 s	zobrazí stav (len pri vypnutom výstupe)
Podržať 5 s	zapne prístupový bod a Bluetooth (do 60 s od zapnutia)
Podržať 10 s	obnovenie továrenských nastavení (do 60 s od zapnutia)

INDIKÁTOR (LED)

🔵 **Blikajúca modrá**	režim prístupového bodu
🔴 **Pomaly blikajúca červená**	opätovné pripájanie k Wi-Fi
🔴 **Svieti červená**	pripojenie k Wi-Fi zlyhalo
🔴 **Rýchlo blikajúca červená**	aktualizácia firmvéru (OTA)
Výstup zapnutý	farba prechádza zelená → žltá → červená podľa zaťaženia (0 % → 50 % → 100 % nastaveného limitu)

PRVÉ SPUSTENIE

1. Zasuňte zásuvku do siete bez záťaže – modrá LED bliká (prístupový bod).
2. Pripojte sa k Wi-Fi ShellyPlugMG3-… a otvorte **192.168.33.1**; alebo ju pridajte v aplikácii Shelly Smart Control, alebo cez Matter naskenovaním QR kódu na zariadení.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plug-m-gen3
Produkt: obchod.homesystem.sk/shelly-plug-m-gen3--matter-biela/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492