HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Sonoff SNZB-03P

Zigbee pohybový senzor

Výrobca: **Sonoff** · Model: **Sonoff SNZB-03P**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/sonoff-zigbee-pohybovy-senzor-snzb-03p/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Batériový Zigbee 3.0 senzor pohybu na báze infračerveného snímania, s magnetickou základňou a tlačidlom. Funkcie závisia od použitej Zigbee brány.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	SNZB-03P
Napájanie	batéria CR2477 3 V, výdrž približne 3 roky
Bezdrôtovo	Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4); dosah 30 m v interiéri
Použitie	detekcia pohybu do 6 m, uhol 110°
Rozmery / hmotnosť	44 × 44 × 65 mm / 54 g; PC, biela
Prostredie	−10 až 60 °C, 5–95 % RH nekondenzujúca, výška < 5000 m, len do interiéru

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Gombíková batéria je nebezpečná pri prehltnutí: môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a smrť. Nové aj použité batérie držte mimo dosahu detí; po prehltnutí ihneď vyhľadajte lekára.
- Používajte len batérie CR2477 3 V so správnou polaritou. Batérie nenabíjajte, nevybíjajte silou, nerozoberajte, nezahrievajte ani nespaľujte.
- Priehradku na batériu vždy úplne zatvorte. Ak sa nezatvorí, zariadenie prestaňte používať a batériu vyberte.
- Senzor montujte len do výšky najviac 2 m.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a neopravujte ho sami. Chráňte ho pred kvapalinami a vlhkosťou.
- Použité batérie neodhadzujte do komunálneho odpadu – odovzdajte ich na zbernom mieste.

MONTÁŽ

- Na stôl – položte senzor na stôl.
- Na kovový povrch – pomocou magnetickej základne.
- Na stenu – základňu nalepte lepiacou páskou 3M alebo priskrutkujte.

TLAČIDLO A INDIKÁTOR (LED)

Podržať 5 s	párovací režim (LED pomaly bliká 180 s)
Krátke stlačenie: 1 bliknutie	nepridané do brány
Krátke stlačenie: 2 bliknutia	pridané do brány a online
LED 3 s svieti	úspešné párovanie
LED zhasne	párovanie zlyhalo alebo vypršal čas
Pomaly bliká 30 s	porucha komunikácie

PRVÉ SPUSTENIE

1. Otočením otvorte senzor, odskrutkujte kryt batérie a vytiahnite izolačnú fóliu – senzor sa zapne.
2. V aplikácii eWeLink zvoľte Scan, naskenujte QR kód na senzore a ťuknite na Add Device.
3. Podržte tlačidlo 5 s – LED pomaly bliká 180 s.
4. Vyberte Zigbee bránu a počkajte na dokončenie.
5. Dosah overíte stlačením tlačidla na zvolenom mieste: 2 rýchle bliknutia = senzor je v dosahu siete.

> **BRÁNY**
> Odporúčané brány: SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel Pro, AIBridge, ZBDongle-P, ZBDongle-E; ďalej brány so Zigbee 3.0.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://support.sonoff.tech/snzb-03p-usermanual/
Produkt: obchod.homesystem.sk/sonoff-zigbee-pohybovy-senzor-snzb-03p/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492