HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Aqara Outdoor Plug H2 RGB

Venkovní chytrá zásuvka IP44 s měřením spotřeby (Thread / Zigbee)

Výrobce: **Aqara** · Model: **Aqara Outdoor Plug H2 RGB (SP-P06D)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/aqara-outdoor-plug-h2-rgb-venkovni-zasuvka-zigbee-thread/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Venkovní zásuvka do 16 A s měřením spotřeby a RGB světlem. V režimu Thread ji přidáte přes Matter přímo do Apple Home, Google Home, Alexy či SmartThings, v režimu Zigbee s Aqara hubem získáte všechny funkce aplikace Aqara Home.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	SP-P06D (Outdoor Plug H2 EU, RGB)
Napájení	100–240 V~, 50/60 Hz
Max. zátěž	16 A / 3680 W; v pohotovosti max. 0,4 W
Bezdrátově	Thread (Matter), Zigbee, Bluetooth – vždy jen jeden režim
Krytí	IP44; ochrana proti přetížení a přehřátí (80 °C)
Vidlice / zásuvka	vidlice E/F, zásuvka typ F se sklopným krytem
Rozměry	Ø 55 × 100,8 mm
Prostředí	−10 až 40 °C, 0–95 % RH bez kondenzace
Použití	součásti: kryt zásuvky, zásuvka typ F, RGB indikátor, tlačítko ZAP/VYP, vidlice E/F

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Nepřekračujte zátěž 16 A / 3680 W.
- Plné krytí IP44 platí jen při zapojení do venkovní zásuvky IP44, se zavřeným krytem nebo se spotřebičem s vidlicí IP44. Zásuvku neponořujte ani nevystavujte proudu vody.
- Nedávejte ji do blízkosti zdrojů tepla ani do uzavřeného prostoru bez větrání; v silných mrazech ji odpojte nebo umístěte pod přístřešek.
- Není to hračka – uchovávejte mimo dosah dětí. Neopravujte ji sami.

TLAČÍTKO ZAP/VYP

1× stisknout	zapnutí / vypnutí zásuvky
3× stisknout	nalezení zařízení
2× stisknout a do 3 s podržet 5 s	reset sítě a párovací režim
10× za sebou stisknout	obnovení továrního nastavení a párovací režim

POZNÁMKA

- Tlačítko funguje pro reset i při zapnuté dětské pojistce.

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR

Modrá blikne 1×	zapnutí
Modrá rychle bliká	párování v režimu Thread
Fialová rychle bliká	párování v režimu Zigbee
Modrá svítí 1 s	spárování úspěšné
Modrá svítí	zásuvka je zapnutá
Červená 3× pomalu blikne	párování selhalo
Červená svítí	vypršel čas párování nebo ochrana proti přehřátí / přetížení
Fialová 3× pomalu blikne	dětská pojistka

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ – MATTER (THREAD)

1. Zásuvku zapojte do zásuvky ve zdi. Při prvním zapnutí přejde do párovacího režimu (modrá rychle bliká); jinak stiskněte 2× a podržte 5 s.
2. V aplikaci ekosystému s Matter (Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings) naskenujte Matter kód z návodu nebo ze zásuvky.
3. Postupujte podle aplikace. Potřebujete Matter ovladač s Thread border routerem (např. Apple TV 4K, HomePod mini, Nest Hub 2. gen.).

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ – AQARA HOME (ZIGBEE)

1. Stiskněte 2× tlačítko a podržte 5 s, dokud nezačne blikat fialové světlo.
2. V aplikaci Aqara Home zvolte „Přidat příslušenství“ a držte mobil u zásuvky.
3. Klepněte na zobrazenou Outdoor Plug H2 EU (RGB), na stránce přepnutí protokolu zvolte Zigbee a postupujte podle aplikace (potřebný Aqara Zigbee hub, např. M100, M200, M3).

POZNÁMKA

- Do Aqara Home lze zásuvku přidat i v režimu Thread přes Aqara hub s funkcí border routeru (např. Hub M3) – při výběru protokolu zvolte Thread. Limit zátěže, nastavení LED a barevná indikace spotřeby jsou dostupné jen v režimu Zigbee.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. Při rozdílech má přednost původní návod výrobce:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/9220/7830/files/Outdoor_Plug_H2_EU_UM_DE.pdf?v=1787729161
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/aqara-outdoor-plug-h2-rgb-venkovni-zasuvka-zigbee-thread/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492