HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Aqara Outdoor Plug H2 RGB

Vonkajšia smart zásuvka IP44 s meraním spotreby (Thread / Zigbee)

Výrobca: **Aqara** · Model: **Aqara Outdoor Plug H2 RGB (SP-P06D)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/aqara-outdoor-plug-h2-rgb-vonkajsia-zasuvka-zigbee-thread/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Vonkajšia zásuvka do 16 A s meraním spotreby a RGB svetlom. V režime Thread ju pridáte cez Matter priamo do Apple Home, Google Home, Alexy či SmartThings, v režime Zigbee s Aqara hubom získate všetky funkcie aplikácie Aqara Home.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	SP-P06D (Outdoor Plug H2 EU, RGB)
Napájanie	100–240 V~, 50/60 Hz
Max. záťaž	16 A / 3680 W; v pohotovosti max. 0,4 W
Bezdrôtovo	Thread (Matter), Zigbee, Bluetooth – vždy len jeden režim
Krytie	IP44; ochrana proti preťaženiu a prehriatiu (80 °C)
Vidlica / zásuvka	vidlica E/F, zásuvka typ F so sklopným krytom
Rozmery	Ø 55 × 100,8 mm
Prostredie	−10 až 40 °C, 0–95 % RH bez kondenzácie
Použitie	súčasti: kryt zásuvky, zásuvka typ F, RGB indikátor, tlačidlo ZAP/VYP, vidlica E/F

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Neprekračujte záťaž 16 A / 3680 W.
- Plné krytie IP44 platí len pri zapojení do vonkajšej zásuvky IP44, so zatvoreným krytom alebo so spotrebičom s vidlicou IP44. Zásuvku neponárajte ani nevystavujte prúdu vody.
- Nedávajte ju do blízkosti zdrojov tepla ani do uzavretého priestoru bez vetrania; v silných mrazoch ju odpojte alebo umiestnite pod prístrešok.
- Nie je to hračka – uchovávajte mimo dosahu detí. Neopravujte ju sami.

TLAČIDLO ZAP/VYP

1× stlačiť	zapnutie / vypnutie zásuvky
3× stlačiť	nájdenie zariadenia
2× stlačiť a do 3 s podržať 5 s	reset siete a párovací režim
10× za sebou stlačiť	obnovenie továrenských nastavení a párovací režim

POZNÁMKA

- Tlačidlo funguje na reset aj pri zapnutej detskej poistke.

SVETELNÝ INDIKÁTOR

Modrá blikne 1×	zapnutie
Modrá rýchlo bliká	párovanie v režime Thread
Fialová rýchlo bliká	párovanie v režime Zigbee
Modrá svieti 1 s	spárovanie úspešné
Modrá svieti	zásuvka je zapnutá
Červená 3× pomaly blikne	párovanie zlyhalo
Červená svieti	vypršal čas párovania alebo ochrana proti prehriatiu / preťaženiu
Fialová 3× pomaly blikne	detská poistka

PRVÉ SPUSTENIE – MATTER (THREAD)

1. Zásuvku zapojte do zásuvky v stene. Pri prvom zapnutí prejde do párovacieho režimu (modrá rýchlo bliká); inak stlačte 2× a podržte 5 s.
2. V aplikácii ekosystému s Matter (Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings) naskenujte Matter kód z návodu alebo zo zásuvky.
3. Postupujte podľa aplikácie. Potrebujete Matter ovládač s Thread border routerom (napr. Apple TV 4K, HomePod mini, Nest Hub 2. gen.).

PRVÉ SPUSTENIE – AQARA HOME (ZIGBEE)

1. Stlačte 2× tlačidlo a podržte 5 s, kým nezačne blikať fialové svetlo.
2. V aplikácii Aqara Home zvoľte „Pridať príslušenstvo“ a držte mobil pri zásuvke.
3. Ťuknite na zobrazenú Outdoor Plug H2 EU (RGB), na stránke prepnutia protokolu zvoľte Zigbee a postupujte podľa aplikácie (potrebný Aqara Zigbee hub, napr. M100, M200, M3).

POZNÁMKA

- Do Aqara Home sa dá zásuvka pridať aj v režime Thread cez Aqara hub s funkciou border routera (napr. Hub M3) – pri výbere protokolu zvoľte Thread. Limit záťaže, nastavenie LED a farebná indikácia spotreby sú dostupné len v režime Zigbee.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0710/9220/7830/files/Outdoor_Plug_H2_EU_UM_DE.pdf?v=1787729161
Produkt: obchod.homesystem.sk/aqara-outdoor-plug-h2-rgb-vonkajsia-zasuvka-zigbee-thread/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492