HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Bateriový nástěnný ovladač se 4 tlačítky (Bluetooth / Zigbee)

Výrobce: **Shelly** · Model: **Shelly BLU Wall Switch 4 ZB (SBBT-104CEU)**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/shelly-blu-wall-switch-4-zb-ovladac--bluetooth-zigbee/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Bezdrátový ovladač bez relé – sám nic nespíná, jen posílá příkazy Shelly relé nebo Zigbee bráně. Každé tlačítko rozpozná 1×, 2×, 3× a dlouhé stisknutí, celkem až 16 akcí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model	SBBT-104CEU (Standalone)
Napájení	1× baterie CR2032, 3 V (v balení), výdrž až 2 roky
Bezdrátově	Bluetooth LE 5 nebo Zigbee 3.0; šifrovaná komunikace
Dosah	do 10 m v interiéru, do 30 m venku
Tlačítka	4 tlačítka × 4 typy stisknutí = 16 akcí
Rozměry / hmotnost	46 × 46 × 13 mm / 17 g; slonovinově bílá
Prostředí	−20 až 40 °C, 30–70 % RH
Montáž	oboustranná páska, šrouby, rámeček (Legrand, Gira, Merten, Busch-Jaeger, Shelly) nebo přenosně

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Knoflíkovou baterii uchovávejte mimo dosah dětí – při spolknutí hrozí vážné poranění.
- Používejte pouze baterii CR2032 a vložte ji se správnou polaritou. Ovladač chraňte před vodou.

TLAČÍTKA

4× stisknout libovolné tlačítko	Bluetooth párování na 1 minutu (LED blikne 1× každé 2 s)
5× stisknout libovolné tlačítko	Zigbee párování na 1 minutu (LED blikne 2× každé 2 s)
Podržet 30 s hned po vložení baterie	obnovení továrního nastavení
1×, 2×, 3× a dlouhé stisknutí	akce, které nastavíte v aplikaci nebo na bráně

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ – BLUETOOTH (SHELLY)

1. Připravte bránu: Shelly BLU Gateway nebo Shelly relé řady Plus, Pro, Gen3 či Gen4.
2. V aplikaci Shelly Smart Control přidejte nové BLU zařízení.
3. Stiskněte 4× libovolné tlačítko ovladače a dokončete párování v aplikaci.
4. Tlačítkům přiřaďte akce (např. zapnutí světla, rolety, scéna).

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ – ZIGBEE

1. Na Zigbee bráně nebo koordinátoru (např. Home Assistant se Zigbee2MQTT) povolte připojování zařízení.
2. Stiskněte 5× libovolné tlačítko ovladače.
3. Po připojení nastavte automatizace pro jednotlivá tlačítka na bráně.

POZNÁMKA

- Ovladač je vždy spárován jen s jednou sítí – Bluetooth nebo Zigbee; protokol můžete později změnit. Jako bateriové zařízení neprodlužuje síť Zigbee.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. Při rozdílech má přednost původní návod výrobce: https://kb.shelly.cloud/__attachments/a_bc761e8d0e31ce6c649297a271c646967b7eaf46fd716c1b1333ebd4f3f2a301/Shelly%20BLU%20Wall%20Switch%204%20ZB%20multilingual%20printed%20user%20and%20safety%20guide%20standalone.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/shelly-blu-wall-switch-4-zb-ovladac--bluetooth-zigbee/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492