HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Batériový nástenný ovládač so 4 tlačidlami (Bluetooth / Zigbee)

Výrobca: **Shelly** · Model: **Shelly BLU Wall Switch 4 ZB (SBBT-104CEU)**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/shelly-blu-wall-switch-4-zb-ovladac-bluetooth-zigbee/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Bezdrôtový ovládač bez relé – sám nič nespína, len posiela príkazy Shelly relé alebo Zigbee bráne. Každé tlačidlo rozozná 1×, 2×, 3× a dlhé stlačenie, spolu až 16 akcií.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	SBBT-104CEU (Standalone)
Napájanie	1× batéria CR2032, 3 V (v balení), výdrž až 2 roky
Bezdrôtovo	Bluetooth LE 5 alebo Zigbee 3.0; šifrovaná komunikácia
Dosah	do 10 m v interiéri, do 30 m vonku
Tlačidlá	4 tlačidlá × 4 typy stlačenia = 16 akcií
Rozmery / hmotnosť	46 × 46 × 13 mm / 17 g; slonovinovo biela
Prostredie	−20 až 40 °C, 30–70 % RH
Montáž	obojstranná páska, skrutky, rámček (Legrand, Gira, Merten, Busch-Jaeger, Shelly) alebo prenosne

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Gombíkovú batériu uchovávajte mimo dosahu detí – pri prehltnutí hrozí vážne poranenie.
- Používajte len batériu CR2032 a vložte ju so správnou polaritou. Ovládač chráňte pred vodou.

TLAČIDLÁ

4× stlačiť ľubovoľné tlačidlo	Bluetooth párovanie na 1 minútu (LED blikne 1× každé 2 s)
5× stlačiť ľubovoľné tlačidlo	Zigbee párovanie na 1 minútu (LED blikne 2× každé 2 s)
Podržať 30 s hneď po vložení batérie	obnovenie továrenských nastavení
1×, 2×, 3× a dlhé stlačenie	akcie, ktoré nastavíte v aplikácii alebo na bráne

PRVÉ SPUSTENIE – BLUETOOTH (SHELLY)

1. Pripravte bránu: Shelly BLU Gateway alebo Shelly relé série Plus, Pro, Gen3 či Gen4.
2. V aplikácii Shelly Smart Control pridajte nové BLU zariadenie.
3. Stlačte 4× ľubovoľné tlačidlo ovládača a dokončite párovanie v aplikácii.
4. Tlačidlám priraďte akcie (napr. zapnutie svetla, rolety, scéna).

PRVÉ SPUSTENIE – ZIGBEE

1. Na Zigbee bráne alebo koordinátore (napr. Home Assistant so Zigbee2MQTT) povoľte pripájanie zariadení.
2. Stlačte 5× ľubovoľné tlačidlo ovládača.
3. Po pripojení nastavte automatizácie pre jednotlivé tlačidlá na bráne.

> **POZNÁMKA**
>
> - Ovládač je vždy spárovaný len s jednou sieťou – Bluetooth alebo Zigbee; protokol môžete neskôr zmeniť. Ako batériové zariadenie nepredlžuje Zigbee sieť.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://kb.shelly.cloud/__attachments/a_bc761e8d0e31ce6c649297a271c646967b7eaf46fd716c1b1333ebd4f3f2a301/Shelly%20BLU%20Wall%20Switch%204%20ZB%20multilingual%20printed%20user%20and%20safety%20guide%20standalone.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/shelly-blu-wall-switch-4-zb-ovladac-bluetooth-zigbee/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492