SONOFF CAM Outdoor DUO

Vonkajšia dvojobjektívová kamera so Zigbee hubom · CAM-C44HE

Vonkajšia kamera s dvoma 4 MP objektívmi – pevným širokouhlým a otočným (PTZ) – a so vstavaným Zigbee hubom pre zariadenia SONOFF. Ovláda sa cez aplikáciu eWeLink, záznam ukladá lokálne na microSD kartu.

Naskenujte pre detail produktu

Základné informácie

Model	CAM-C44HE
Napájanie	12 V ⎓ 1 A (sieťový adaptér je súčasťou balenia), PoE nie je podporované
Rozlíšenie	4 MP + 4 MP (pevný objektív + PTZ objektív)
Zorný uhol	108°
Otáčanie PTZ	horizontálne 260°, vertikálne 90°
Kompresia videa	HD: H.265, SD: H.264
Úložisko	microSD (TF) karta do 512 GB, nie je súčasťou balenia; cloudové úložisko nie je podporované
Sieť	Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), Ethernet RJ45 10/100 Mb/s
Zigbee	Zigbee 3.0 hub, až 128 zariadení SONOFF
Krytie	IP65 (telo kamery)
Prevádzkové podmienky	−20 °C až 50 °C, vlhkosť 5–95 % RH bez kondenzácie
Rozmery / hmotnosť	130 × 179 × 167 mm / 547 g (bez príslušenstva)
Materiál	ABS + PC
Aplikácia a integrácie	eWeLink; Alexa, Google Home, IFTTT; ONVIF/RTSP

Bezpečnostné pokyny

- Telo kamery má krytie IP65, dodaný sieťový adaptér 12 V / 1 A však nie je vodotesný – umiestnite ho do interiéru alebo do krytu chráneného pred poveternostnými vplyvmi.
- Ak je napájací konektor vonku, pevne ho dotiahnite, aby doň nevnikla voda.
- Ak je sieťový port vonku, nasaďte naň vodotesný kryt – s káblom aj bez neho (postup nižšie).
- Kamera sa nenapája cez PoE; používajte dodaný adaptér 12 V / 1 A.
- Kvôli veľkosti vodotesného konektora výrobca odporúča sieťový kábel so samostatne nakrimpovaným konektorom RJ45, nie kábel s lisovanou koncovkou a ochrannou objímkou.

Montáž

1. Nalepte montážnu šablónu na požadované miesto (stena alebo strop).
2. Vyvŕtajte otvory a vložte hmoždinky (pri drevenom povrchu nie sú potrebné).
3. Kameru priskrutkujte.
4. Pevný objektív môžete po montáži ručne natočiť v horizontálnom smere.

Utesnenie sieťového portu – s ethernetovým káblom

1. Prevlečte sieťový kábel postupne cez upevňovaciu maticu, tesniaci krúžok a vodotesnú objímku.

2. Tesniaci krúžok zasuňte do vodotesnej objímky.
3. Na sieťový port kamery nasaďte O-krúžok a pripojte sieťový kábel.
4. Na sieťový port nasaďte vodotesnú objímku a otočením ju zaistite.
5. Upevňovaciu maticu naskrutkujte na vodotesnú objímku.

Utesnenie sieťového portu – bez ethernetového kábla

1. Vodotesnú zátku vložte do tesniaceho krúžku a oboje zasuňte do vodotesnej objímky.
2. Na sieťový port kamery nasaďte O-krúžok, nasaďte vodotesnú objímku a otočením ju zaistite.
3. Upevňovaciu maticu naskrutkujte na vodotesnú objímku.

Prvé spustenie a pridanie do eWeLink

1. Stiahnite si aplikáciu eWeLink z Google Play alebo App Store.
2. Pripojte napájanie. Pri prvom spustení prejde kamera do párovacieho režimu – LED bliká v cykle dve krátke a jedno dlhé bliknutie.
3. Ak chcete použiť ethernet, pripojte sieťový kábel (voliteľné).
4. V aplikácii zvoľte „Scan“ a naskenujte QR kód zo stručného návodu alebo z kamery, potom zvoľte „Add Device“.
5. Postupujte podľa aplikácie, kým sa nezobrazí, že zariadenie bolo pridané.

> **Poznámka:** Ak kamera nie je spárovaná do 30 minút, párovací režim sa ukončí. Znova ho zapnete podržaním tlačidla asi 5 sekúnd, kým LED nezačne blikať v cykle dve krátke a jedno dlhé.

Tlačidlo a LED

Tlačidlo – podržať cca 5 s	Vstup do párovacieho režimu
LED: 2× krátko + 1× dlho (opakovane)	Párovací režim
Stavová LED	Dá sa vypnúť v aplikácii (Ďalšie nastavenia → Status LED)

Pridanie Zigbee zariadení

1. Prepnite Zigbee zariadenie do párovacieho režimu.
2. V aplikácii eWeLink otvorte rozhranie brány kamery a zvoľte „+ Add Device“.
3. Počkajte na dokončenie vyhľadávania a zariadenie pridajte.

> **Upozornenie:** Hub funguje len v aplikácii eWeLink a len so Zigbee zariadeniami SONOFF a ekosystému eWeLink (ventily SWV, senzory SNZB, spínače ZBMINI/ZBM5, zásuvky S40Lite/S60ZB, hlavica TRVZB a ďalšie – zoznam podľa firmvéru v Help Centre SONOFF). Ako Zigbee brána nepodporuje Home Assistant.

> **Poznámka:** Kamera môže pracovať aj v režime Router (napr. pre ZBBridge-P/U, iHost, NSPanel Pro, Home Assistant ZHA/Z2M). Prepnutím do režimu Router sa odstránia všetky pripojené koncové zariadenia. Lokálne scény bežia priamo v kamere aj bez internetu.

Home Assistant a NVR (ONVIF/RTSP)

V aplikácii zapnite ONVIF/RTSP (Ďalšie nastavenia). Kamera musí byť v rovnakej lokálnej sieti ako NVR alebo počítač; k dispozícii je pevný aj PTZ pohľad.

- RTSP (integrácia Generic Camera): živý obraz v HD alebo SD.
- ONVIF (integrácia ONVIF): živý obraz v SD, ovládanie PTZ, zapnutie/vypnutie zvuku, udalosti detekcie pohybu, osôb, vozidiel a zvierat.