HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

NOUS A11Z

Zigbee smart predlžovačka s meraním spotreby

Výrobca: **NOUS** · Model: **A11Z**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/nous-a11z-zigbee-smart-predlzovacka/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Predlžovačka umožňuje zapínať a vypínať pripojené spotrebiče ručne aj na diaľku cez aplikáciu Nous Smart Home a sleduje spotrebu elektriny. S aplikáciou komunikuje cez Zigbee bránu.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Pripojenie	Zigbee (potrebná brána kompatibilná s Tuya)
Meranie	monitorovanie a záznam spotreby elektriny
Spínací prvok	elektromechanické relé
Ovládanie	mechanické tlačidlo na zariadení + aplikácia

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Prečítajte si návod. Zariadenie používajte v rozsahu teploty a vlhkosti uvedenom v technickom liste výrobcu.
- Neinštalujte ho blízko zdrojov tepla (napr. radiátorov), nenechajte ho spadnúť a nevystavujte ho mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie nepoužívajte chemicky agresívne ani abrazívne prostriedky – použite vlhkú handričku.
- Neprekračujte uvedenú záťaž – hrozí skrat a zásah elektrickým prúdom.
- Zástrčku zasúvajte do zásuvky v dobrom stave až na doraz a mimo dosahu detí.
- Zariadenie sami nerozoberajte – diagnostiku a opravu smie robiť len certifikované servisné stredisko.

PRIPOJENIE CEZ ZIGBEE BRÁNU

1. Nainštalujte aplikáciu **Nous Smart Home** (Google Play / App Store), povoľte jej všetky požadované oprávnenia a zaregistrujte nového používateľa.
2. Zigbee brána musí byť už pridaná v aplikácii. Smartfón pripojte k Wi-Fi sieti **2,4 GHz**.

3. Zapojte zariadenie do elektrickej siete. Ak indikátor rýchlo nebliká, podržte tlačidlo 5–7 sekúnd – zariadenie sa vráti na továrenské nastavenia a spustí párovanie.
4. V aplikácii ťuknite na „+“ (pridať zariadenie). Automatické vyhľadávanie ponúkne nové zariadenie – potvrďte párovanie. Ak ho nenájde, v časti „Add manually“ vyberte kategóriu **Smart sockets** a model **A11Z Power Strip**.
5. Po pripojení pomenujte zariadenie a podľa potreby ho presuňte do miestnosti.

> **ZIGBEE BRÁNA**
> **Zigbee brána je podmienkou.** Na pripojenie potrebujete Nous E1, Nous E7 alebo inú Zigbee bránu kompatibilnú s Tuya. Brána musí byť už pridaná v aplikácii a pripojená.

> **OBNOVENIE A ODSTRÁNENIE**
> Odstránenie zariadenia z aplikácie („Delete device“ → odpojiť a vymazať všetky dáta) vráti zariadenie na továrenské nastavenia – párovanie je potom potrebné urobiť znova. Ak ste zadali nesprávne heslo Wi-Fi, aplikácia po uplynutí časovača zobrazí „failed to connect to Wi-Fi“ s postupom na nápravu.

OVLÁDACIE PRVKY

Tlačidlo	krátke stlačenie zapne/vypne zariadenie; dlhé podržanie (5–7 s) vymaže nastavenia predlžovačky a parametre pripojenia k sieti Zigbee
Indikátor predlžovačky	zobrazuje aktuálny stav predlžovačky
LED indikátory	zobrazujú aktuálny stav jednotlivých zásuviek

HLASOVÉ OVLÁDANIE – AMAZON ALEXA

1. V aplikácii Alexa otvorte „Skills“ a vyhľadajte **NOUS Smart Home**, potom zvoľte „Enable“.
2. Prihláste sa údajmi účtu, ktorý ste si zaregistrovali v aplikácii Nous Smart Home. Výrobca uvádza, že účet je pre túto funkciu podporovaný len v USA.
3. Povedzte „Alexa, open my devices“ (alebo v aplikácii Alexa zvoľte „Open devices“). Vyhľadanie zariadení trvá približne 20 sekúnd.
4. Ovládajte príkazmi napr. „Alexa, turn on [názov zariadenia]“ a „Alexa, turn off [názov zariadenia]“. Názov musí byť rovnaký ako v aplikácii Nous Smart Home.

POZNÁMKA

Výrobca upozorňuje, že pripojenie k internetu nemožno zaručiť vo všetkých prípadoch – závisí od kvality komunikačného kanála a sieťových prvkov, od značky a modelu mobilného zariadenia, verzie operačného systému a pod.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu.
Produkt: obchod.homesystem.sk/nous-a11z-zigbee-smart-predlzovacka/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492