HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

NOUS E3

Zigbee senzor dveří a oken

Výrobce: **NOUS** · Model: **E3**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/cs/nous-smart-senzor-dveri-okien/

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Bateriový Zigbee senzor, který hlásí otevření a zavření dveří nebo oken do aplikace Nous Smart Home.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Připojení	Zigbee (nutná brána kompatibilní s Tuya)
Odstup dílů	rysky na obou částech co nejblíže, nejvýše 15 mm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR

- Přečtěte si návod. Zařízení používejte v rozsahu teploty a vlhkosti uvedeném v technickém listu výrobce.
- Neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů), nenechte jej spadnout a nevystavujte jej mechanickému namáhání.
- K čištění nepoužívejte chemicky agresivní ani abrazivní prostředky – použijte vlhký hadřík.
- Zařízení sami nerozebírejte – diagnostiku a opravu smí provádět pouze certifikované servisní středisko.

PŘIPOJENÍ PŘES ZIGBEE BRÁNU

1. Nainstalujte aplikaci **Nous Smart Home** (Google Play / App Store), povolte jí všechna požadovaná oprávnění a zaregistrujte nového uživatele.
2. Ujistěte se, že je Zigbee brána přidána v aplikaci a online. Na její domovské stránce klepněte na „Zigbee Smart Gateway“ a přidejte podzařízení („+“).
3. Odstraňte izolační fólii baterie a podržte reset tlačítko **5 sekund**, dokud modrá LED nezačne blikat. Poté v aplikaci klepněte na „LED already blink“.
4. Po několika sekundách se zařízení zobrazí v aplikaci – můžete je přejmenovat.

5 Umístěte jej na požadované místo. Rysky na obou částech musí být co nejblíže u sebe (nejvýše 15 mm).

TLAČÍTKO A INDIKÁTOR

Podržení 5 s	vymazání nastavení / vstup do párovacího režimu
Indikátor bliká	senzor je v režimu párování se Zigbee bránou
Indikátor nesvítí	zařízení je v pohotovostním režimu

VÝMĚNA BATERIE

Otevřete zadní kryt, vložte novou baterii se správnou polaritou (+/−) a kryt zavřete.

POZNÁMKA

Výrobce upozorňuje, že připojení k internetu nelze zaručit ve všech případech – závisí na kvalitě komunikačního kanálu a síťových prvků, na značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému apod.

Likvidace: Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
Důležité: tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. V případě rozdílů má přednost původní návod výrobce.
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/nous-smart-senzor-dveri-okien/ · Stav: 11/2026
Potřebujete poradit? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492