HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

# Sonoff CAM-S3W

GlassView – 2K Wi-Fi kamera na okno

Výrobce: **Sonoff** · Model: **Sonoff CAM-S3W**

PRODUKT V E-SHOPU HOMESYSTEM

**obchod.homesystem.sk/cs/sonoff-cam-s3w-glassview-2k-vnitrni-wi-fi-kamera-na-okno/**

Návod patří k produktu zakoupenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pro aktuální informace, příslušenství a poradenství.

Kamera se přilepí zevnitř na sklo a sleduje dvůr, příjezd či výlohu bez vrtání a kabelů ven. Má antireflexní zpracování, barevné noční vidění z okolního světla a záznam na microSD bez poplatků.

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

| | |
|---|---|
| **Model** | CAM-S3W (CAM GlassView) |
| **Napájení** | 5 V⎓ 1 A přes USB-C (3m kabel v balení, adaptér ne) |
| **Bezdrátově** | Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz (802.11 a/b/g/n) |
| **Obraz** | 2K (2304 × 1296), 3 MP, F1.0, zorný úhel 100° |
| **Noční vidění** | barevné z okolního světla, bez IR přisvícení |
| **Úložiště** | microSD (TF) do 128 GB, karta není součástí balení; cloud není podporován |
| **Rozměry / hmotnost** | 56 × 56 × 38 mm / 61,9 g; bílá, ABS+PC |
| **Prostředí** | −10 až 40 °C, 5–95 % RH bez kondenzace, pouze interiér (za sklem) |
| **Obsah balení** | kamera, šikmý, velký plochý a malý plochý držák, 3m kabel USB-C, 4 příchytky na kabel, návod |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**POZOR**

- Používejte pouze v interiéru; kamera není určena k venkovní montáži.
- Napájejte adaptérem 5 V⎓ min. 1 A. Montážní výška max. 2 m.
- Kameru nerozebírejte a chraňte před vodou a kondenzací.

## POPIS A TLAČÍTKO

| | |
|---|---|
| **Součásti** | mikrofon, reproduktor, LED indikátor, vstup USB-C, slot na microSD, tlačítko reset |
| **Tlačítko – podržet 5 s** | párovací režim (zazní pípnutí, trvá 30 minut) |
| **Tlačítko – krátce** | ukončení párovacího režimu |

## LED INDIKÁTOR

| | |
|---|---|
| **2× krátce + 1× dlouze (opakovaně)** | párovací režim |
| **Svítí** | online |
| **Nesvítí** | režim spánku |
| **Blikne 1×, pak krátce svítí** | kamera ukončila párování – výpadek, chyba sítě nebo nezdařené připojení |
| **2× rychle blikne (2× pípne)** | rozpoznána microSD karta |
| **1× rychle blikne** | někdo sleduje živý obraz |

## MONTÁŽ NA OKNO

1. Důkladně očistěte sklo z obou stran v místě montáže.
2. Vyberte držák: velký plochý (standard, doporučený u dvojskla), malý plochý (stísněné místo) nebo šikmý (natočení nahoru, dolů, do stran).
3. Kameru přiložte na držák a v živém obrazu ověřte polohu a úhel.
4. Kameru sundejte, z lepicí plochy držáku stáhněte fólii a držák přilepte na sklo.
5. Kameru nasaďte na držák (drží magneticky) a kabel uchyťte příchytkami.

## PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Stáhněte aplikaci eWeLink. Pokud chcete záznam, vložte microSD kartu.
2. V aplikaci zvolte „Scan“, naskenujte QR kód z návodu nebo z kamery a zvolte „Add Device“.
3. Připojte napájení. Při prvním zapnutí je kamera v párovacím režimu – LED bliká 2× krátce + 1× dlouze.
4. Vyberte síť Wi-Fi, zadejte heslo a počkejte na „Added completely“.

**POZNÁMKA**

- Pokud se kamera nespáruje do 10 minut, párovací režim se ukončí. Znovu ho zapnete podržením tlačítka 5 s, dokud LED nezačne blikat 2× krátce + 1× dlouze.

## VHODNÉ SKLO A UMÍSTĚNÍ

- Nejlepší obraz dává jednoduché sklo; dvojsklo může přidat mírné odrazy.
- Tónované a pokovené (Low-E) sklo snižuje kvalitu hlavně v noci. Ornamentní a pískované sklo není vhodné, kameru nedávejte ani za síťku proti hmyzu.
- V noci kamera potřebuje alespoň slabé okolní světlo (pouliční lampa, světlo u vchodu).

## KOMPATIBILITA

- Aplikace eWeLink: živý obraz, upozornění, záznamy z microSD a scény se zařízeními Sonoff.
- OpenEdge: lokální webová konzole v prohlížeči bez účtu; zde zapnete i RTSP a ONVIF (Home Assistant, NVR, NAS).
- Amazon Alexa a Google Home: živý obraz na displejích Echo Show a Nest Hub. Matter není podporován.

**Likvidace:** Výrobek označený symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě elektroodpadu nebo prodejci při koupi nového zařízení. Baterie odevzdejte odděleně na sběrném místě baterií.
**Důležité:** tento stručný návod v češtině připravila společnost HomeSystem s.r.o. pro zákazníky e-shopu obchod.homesystem.sk podle dokumentace výrobce. Při rozdílech má přednost původní návod výrobce: https://support.sonoff.tech/cams3w-usermanual/
Produkt: obchod.homesystem.sk/cs/sonoff-cam-s3w-glassview-2k-vnitrni-wi-fi-kamera-na-okno/ · Stav: 11/2026
**Potřebujete poradit?** obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492