HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Sonoff Zigbee Bridge Pro Gen2

Zigbee 3.0 brána s Matter bridge · ZBBridge-PR2

Výrobca: **Sonoff** · Model: **Sonoff ZBBridge-PR2**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/sonoff-zigbee-bridge-pro-gen2-matter/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Brána spojí až 128 Zigbee zariadení s aplikáciou eWeLink a cez Matter bridge ich sprístupní v Apple Home, Google Home, Alexe a SmartThings. Lokálne scény a zvukový alarm fungujú aj bez internetu.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	ZBBridge-PR2
Napájanie	5 V⎓ 1 A, USB-C (1 m kábel v balení, adaptér nie)
Bezdrôtovo	Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4), Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
Počet zariadení	64 priamo, až 128 so Zigbee routrami
Matter	Matter bridge pre Zigbee zariadenia (nie Matter hub)
Rozmery / hmotnosť	62 × 62 × 20 mm / 37,5 g; biela, PC
Prostredie	−10 až 40 °C, 0–90 % RH bez kondenzácie, len interiér
Obsah balenia	brána, USB-C kábel 1 m, ihla na reset, stručný návod

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Napájajte adaptérom 5 V⎓ min. 1 A a používajte len v suchom interiéri. Bránu nerozoberajte a nezakrývajte.

TLAČIDLO A INDIKÁTORY

Tlačidlo – podržať 5 s	párovací režim (pridanie do eWeLink)
Tlačidlo – podržať 10 s	odstránenie všetkých Zigbee zariadení / obnovenie továrenských nastavení (indikátor 5× rýchlo blikne)
Modrá (Wi-Fi): 2× krátko + 1× dlho	párovací režim
Modrá (Wi-Fi): svieti	brána je spárovaná s eWeLink
Zelená (Zigbee): pomaly bliká	párovanie Zigbee zariadení

PRVÉ SPUSTENIE

1. Stiahnite aplikáciu eWeLink a pripojte mobil k Wi-Fi 2,4 GHz, ku ktorej bude pripojená aj brána.
2. Bránu pripojte k napájaniu. Pri prvom zapnutí prejde do párovacieho režimu – modrá bliká 2× krátko + 1× dlho.
3. V aplikácii zvoľte „Scan“, naskenujte QR kód na bráne, zvoľte „Add Device“ a postupujte podľa aplikácie.

POZNÁMKA

- Ak bránu nepridáte do 10 minút, párovací režim sa ukončí – znova ho zapnete podržaním tlačidla 5 s. Brána nevytvára vlastný Wi-Fi hotspot a 5 GHz sieť nepodporuje.

PRIDANIE ZIGBEE ZARIADENÍ

1. V aplikácii eWeLink otvorte bránu a ťuknite na pridanie zariadenia – zelený indikátor pomaly bliká.
2. Prepnite Zigbee zariadenie do párovacieho režimu podľa jeho návodu.
3. Počkajte, kým sa zariadenie v aplikácii zobrazí, a potvrďte ho.

MATTER: APPLE HOME, GOOGLE HOME, ALEXA

1. V eWeLink otvorte Nastavenia zariadenia – Matter – Matter Setup a ťuknite na Start Setup.
2. V aplikácii s podporou Matter naskenujte zobrazený QR kód alebo vložte párovací kód.
3. V časti Matter – Sync Bridged Devices vyberte Zigbee zariadenia, ktoré sa majú zobraziť v Matter.

POZNÁMKA

- Potrebujete Matter ovládač v rovnakej sieti (napr. HomePod, Apple TV, Nest Hub, Echo). Brána do Matter posiela len Zigbee zariadenia; Matter zariadenia cez ňu ovládať nemôžete.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://support.sonoff.tech/zb-bridge-pr2-usermanual/
Produkt: obchod.homesystem.sk/sonoff-zigbee-bridge-pro-gen2-matter/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492